


Czujnik ruchu PIR



MERGE-WT to inteligentne sterowanie światłem w kompaktowej formie. Niezawodny czujnik ruchu na podczerwień, który łączy precyzję, funkcjonalność i odporność. Dzięki pełnemu kątowi detekcji 360° oraz zasięgowi do 8 metrów, skutecznie wykrywa ruch w każdej strefie. Możesz dostosować czas świecenia oraz poziom natężenia światła, przy którym czujnik aktywuje oświetlenie. Co więcej, dzięki wysokiej klasie szczelności IP65, świetnie sprawdzi się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, nawet w wymagających warunkach.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Mikroprzerwa pomiędzy stykami przekaźnika: tak

Wysokość [mm]: 49

Średnica [mm]: 76

Otwór montażowy [mm]: Ø63-66

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał: tworzywo sztuczne

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40

Rodzaj czujnika: PIR

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75÷1,5

Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 10-30

Kąt działania czujnika [°]: H360

Maksymalny czas działania [min]: 30

Minimalny czas działania [s]: 10

Moc maksymalna [VA]: 1200

Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 3-2000

Stopień IP: 65/20

Zasięg czujnika [m]: max 8

37371 MERGE-WT-O-B/B

Czujnik ruchu PIR

