



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstytynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@ff.com.pl, www.ff.com.pl



PK-2P-110V

Przełącznik elektromagnetyczny 110V AC , styk 1P/16A

Index: PK-2P-110V

Konfiguracja styków: 2 x NO/NC
Prąd obciążenia: 2 x 8 A
Napięcie zasilania: 110 V AC/DC

Przełączniki elektromagnetyczne w obudowie jednomodułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm.



5 908312 595694 >

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Działanie przekaźnika elektromagnetycznego

Podanie napięcia zasilania na cewkę przekaźnika spowoduje przełączenie styku. Stan załączenia przekaźnika jest sygnalizowany świeceniem LED zielonej. Po zaniku napięcia zasilania styk powraca do pierwotnej pozycji.

Przykład znakowania przy zamówieniu

np. PK-2P 110 V ----- napięcie zasilania

DANE TECHNICZNE

Kompletny z gniazdem	Nie
Z odłączalnymi zaciskami	Nie
Ze wskaźnikiem LED	Nie
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 50 Hz	110-110 V

Znamionowe napięcie sterowania U_s dla DC	110-110 V
Liczba styków przełącznych	2
Z wymuszonym prowadzeniem styku	Nie
Wysokość	90 mm
Głębokość	65 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Rodzaj styku	Podwójny
Stopień ochrony (IP)	IP20
Prąd znamionowy	8 mA
Szerokość	18 mm
Prąd znamionowy	8 A
Liczba styków zwiernych	0
Liczba styków rozwiernych	0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz	110-110 V
Napięcie pracy dla DC	110-110 V
Rodzaj napięcia sterowania	AC/DC
Tryb przełączania napędu	Monostabilny
Rodzaj napięcia zasilania	AC/DC

[Instrukcja](#)

[Deklaracja CE](#)

[Certyfikat](#)