



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



OM-616

Ogranicznik mocy z funkcją przełącznika napięciowego, podtynk, 85-265V, 5A

Index: OM-616

Regulowana moc zadziałania 0,02-1 kW.

Z funkcją przełącznika napięciowego.

Montaż - puszka Ø 60 mm.

Ogranicznik mocy przeznaczony do bezpośredniej kontroli mocy gniazd wtykowych.



5 902431 670249 >

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Przeznaczenie

Ogranicznik mocy OM-616 znajduje zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej, hotelach, internatach, szpitalach, itp. Pozwala **ograniczyć pobór mocy z pojedynczego gniazdka do niewielkich wartości**. Funkcja przełącznika napięciowego pozwala na odłączenie wyjścia w przypadku, gdy napięcie zasilania przekroczy 270 V lub spadnie poniżej 150 V.

DANE TECHNICZNE

Maksymalna moc pozorna	1000 VA
Znamionowy prąd ciągły I _n	4 A
Ogranicznik prądu zwarcowego	Nie
Sposób montażu	Szyna DIN
Znamionowy warunkowy prąd zwarcowy I _q	0 kA

