




F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



PO-406

Przełącznik czasowy

Index: PO-406

Funkcja: z opóźnionym odpadaniem

Napięcie zasilania: 230 V AC

Montaż: do puszkii podtynkowej O60

Przełączniki czasowe z opóźnionym odpadaniem służą do **podtrzymania zasilania** sterowanego odbiornika przez określony czas po zaniku **napięcia** sterującego, np. w układach wentylacji łazienkowej, gdzie występuje **podtrzymanie pracy** wentylatora - załączonego wraz z oświetleniem - przez określony czas po wyłączeniu tegoż oświetlenia.



FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Działanie

Podanie napięcia sterującego S na przełącznik powoduje jego zadziałanie i załączenie napięcia na sterowanym odbiorniku. Po zaniku napięcia sterującego działanie odbiornika jest podtrzymywane przez czas podtrzymania t (nastawiany potencjometrem). Po czasie t wyłączenie sterowanego odbiornika nastąpi automatycznie. W przypadku ponownego podania napięcia sterującego S przed upływem nastawionego czasu przełącznik realizuje swoją funkcję pracy od początku.



DANE TECHNICZNE

Kompletny z gniazdem	Tak
Do montażu na szynie TH	Nie
Montaż czołowy	Nie
Blok styków pomocniczych montowany na styczniku	Nie
Funkcja opóźnionego załączania	Nie
Funkcja opóźnionego wyłączenia	Tak
Funkcja załączania impulsowego	Nie
Funkcja wyłączania impulsowego	Nie
Funkcja gwiazda-trójkąt	Nie
Funkcja formowania impulsu	Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony	Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony	Nie
Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany	Tak
Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany	Nie
Zakres nastawy czasu	1-900 s
Możliwość sterowania zdalnego	Nie
Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania	Nie
Z wyjściem półprzewodnikowym	Nie
Szerokość	50 mm
Wysokość	50 mm
Głębokość	13 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Inne
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 50 Hz	195-253 V
Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny	0
Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny	1
Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny	0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz	195-253 V
Prąd znamionowy	8 A

Maksymalny prąd załączania	8 A
Materiał styków	Stop srebra i dwutlenku cyny (AgSnO2)
Rodzaj napięcia zasilania	AC
Prąd znamionowy	8 mA
Stopień ochrony (IP)	IP20

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat