


01001 STER TS-MF1

Zegar/programator sterujący



Kanlux STER TS-MF to adapter gniazda wtyczkowego z dobowym programatorem mechanicznym. Umożliwia zaprogramowanie włączania i wyłączania podłączonych urządzeń w określonym czasie.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Szerokość [mm]: 72

Wysokość [mm]: 124

Ilość programów: 1

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Prąd znamionowy [A]: 16(2)

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Maksymalne obciążenie [W]: 3500

Stopień IP: 20

INFORMACJE DODATKOWE:

- programator pracuje w trybie dobowym
- minimalny czas włączenia/wyłączenia wynoszący 15min
- programator posiada funkcję stałego załączenia obciążenia