

Bezprzewodowy sterownik do taśm LED RGBW z pilotem, 40 przycisków, 12V, 8A, 96W

Marka: **ADVITI** | Symbol: **AD-TL-6500/P40** | Ean: **5908254842382**

Adviti



OPIS PRODUKTU

Sterownik z pilotem jest podstawowym elementem wszystkich akcesoriów do taśm LED RGBW. Pozwala na bezprzewodowe sterowanie oświetleniem w zależności od preferencji.

Kontroler wyposażony jest w 20 zaprogramowanych kolorów, które włączyć można dedykowanym przyciskiem na pilocie. Posiada 4 podstawowe funkcje zmiany kolorów – światło stałe, światło migające, a także przejścia płynne oraz przejścia skokowe. Pilot posiada także dodatkowe przyciski, które umożliwiają

zmianę natężenia barwy. Opcje kontrolera umożliwiają sterowanie osobno światłem białym i osobno światłem kolorowym, a także dwoma jednocześnie.

Komunikacja między sterownikiem, a pilotem odbywa się za pomocą podczerwieni – IR. Oznacza to, że jeden pilot umożliwia obsługę takich samych odbiorników. Wymaga to jednak nakierowania pilota w stronę konkretnego kontrolera.

Kontroler o stopniu ochrony IP20 przeznaczony jest do pracy wewnątrz pomieszczeń. Maksymalna moc taśmy LED przy napięciu 12V nie może przekroczyć 96W.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Typ produktu:	Sterownik mini
Zastosowanie:	Taśmy LED RGBW
Droga sterowania:	Pilot
Sterowanie (ilość przycisków):	40
Zasięg komunikacji [m]:	5-8
Zasilanie pilota:	3V CR2025
Rodzaj sterowania:	IR
Częstotliwość transmisji:	38 kHz
Zakres napięcia wyjściowego [V]:	12-24
Zakres napięcia wejściowego [V]:	12-24
Natężenie prądu/kanał [A]:	2
Maksymalny prąd wyjściowy [A]:	8
Max. moc taśmy:	12V 96W
Max. moc obciążenia wszystkich kanałów:	12V 96W
Stopień ochrony (IP):	IP20
Kolor:	RGBW
Długość sterownika [mm]:	42
Szerokość sterownika [mm]:	12
Wysokość sterownika [mm]:	3

Długość pilota [mm]:	124
Szerokość pilota [mm]:	55
Wysokość pilota [mm]:	7
Napięcie wejściowe/wyjściowe odbiornika :	12-24V
Ilość wyjść odbiornika:	1
Liczba kanałów koloru:	4
Programowalny:	tak



