

Napęd do bramy dwuskrzydłowej EXTEL 761003P, Wi-Fi, 250kg

Marka: **EXTEL** | Symbol: **761003P** | Ean: **5908254846359**




OPIS PRODUKTU

Napęd do bramy dwuskrzydłowej EXTEL 761003P Wi-Fi to kompletny zestaw umożliwiający automatyczne sterowanie bramą o maksymalnym ciężarze skrzydła do 250 kg oraz maksymalnej jego szerokości do 2,5 m. Elektromechaniczny napęd zasilany jest napięciem 24V DC z maksymalną mocą 250W, co zapewnia niezawodność i efektywność działania.

Urządzenie wyposażone jest w funkcję Wi-Fi do komunikacji ze smartfonem poprzez aplikację UMII, która

umożliwia zdalne sterowanie bramą. Dodatkowo napęd jest kompatybilny z asystentami głosowymi Google oraz Amazon Alexa, zwiększając przy tym wygodę użytkowania. Aplikację wystarczy zainstalować na smartfonie i połączyć z bramą (obsługuje system Android i iOS).

Model EXTEL 761003P posiada wewnętrzny wyłącznik końcowy oraz tryb łagodnej pracy, które zapewniają płynne i bezpieczne zamykanie oraz otwieranie bramy. Dodatkowo fotokomórka wykrywa przeszkody, podczas jej działania, a światło ostrzegawcze informuje o pracy napędu bramy.

Brama zamyka się w trybie automatycznym i półautomatycznym. Czas otwarcia pod kątem 90° wynosi 17 s. Maksymalny zakres otwarcia do wewnątrz w kierunku posesji wynosi 120°.

Wbudowany moduł sterujący silnikiem dodatkowo zwiększa wygodę użytkowania, dzięki kompatybilności z aplikacją oraz pilotem (znajduje się w zestawie). Urządzenie posiada także możliwość wejścia/wyjścia na klucz.

Zestaw można rozbudowywać o dodatkowe piloty, światło ostrzegawcze i fotokomórkę.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Model:	Dwuskrzydłowy
Maksymalna szerokość skrzydła [mm]:	2500
Maksymalny ciężar skrzydła [kg]:	250
Rodzaj napędu:	Elektromechaniczny
Rodzaj prądu:	DC
Napięcie zasilania silnika [V]:	24
Moc [W]:	250
Czas otwarcia bramy [s]:	17
Maksymalna liczba cykli w ciągu 24h:	100
Komunikacja ze smartfonem:	tak
Częstotliwość Wi-Fi:	2,4GHz
Standard Wi-Fi:	802.11 b/g/n
Aplikacja:	UMII
Informacja o stanie zamknięcia/otwarcia w aplikacji:	tak

Wyłącznik krańcowy:	Wewnętrzny
Tryb łagodnego biegu:	tak
Automatyczne zamykanie:	tak
Częstotliwość odbiornika radiowego [MHz]:	433.92
Z pilotem:	tak
Z modulem sterującym silnika:	tak
Ze sterowaniem na klucz:	tak
Ze sterowaniem radiowym:	tak
Kompatybilny z Asystentem Google:	tak
Kompatybilny z Amazon Alexa:	tak



