


37373 ZONA FLAT-B/B

Czujnik ruchu PIR



ZONA FLAT to ultraniski czujnik ruchu, zaprojektowany z myślą o dyskretnym montażu w nowoczesnych przestrzeniach. Dzięki kompaktowej konstrukcji idealnie komponuje się z otoczeniem, nie zaburzając estetyki wnętrza. Zapewnia precyzyjne wykrywanie ruchu w promieniu do 8 metrów i umożliwia pełną kontrolę parametrów – regulację czasu świecenia (od 10 sekund do 15 minut) oraz progu natężenia światła. To doskonałe rozwiązanie do inteligentnego sterowania oświetleniem, łączące minimalistyczny design z maksymalną funkcjonalnością.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Mikroprzerwa pomiędzy stykami przekaźnika: tak

Wysokość [mm]: 27

Średnica [mm]: 115

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał: tworzywo sztuczne

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj czujnika: PIR

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75÷1,5

Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 10-15

Kąt działania czujnika [°]: H360/V120

Maksymalny czas działania [min]: 15

Minimalny czas działania [s]: 10

Moc maksymalna [VA]: 2000

Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 3-2000

Stopień IP: 20

Zasięg czujnika [m]: max 6,5

37373 ZONA FLAT-B/B

Czujnik ruchu PIR

