F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl

FLC18E-8DI-8TN

Moduł rozszerzeń sterownika U=12-24V DC 4xAI/DI+4xDI, 8x tranzystor (PNP 0,3A)

Index: FLC18E-8DI-8TN

Moduł rozszerzeń wejść/wyjść analogowo-cyfrowych.

5 908312 599456

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

- 8 wejść cyfrowych lub 4 **wejścia cyfrowe** i 4 **wejścia analogowe** 0÷10 V DC.
- 8 wyjść tranzystorowych PNP.

Narzędzia programowe
Do programowania sterowników FLogic wykorzystywane jest bezpłatne oprogramowanie narzędziowe FLCLogic Soft. Aplikacja umożliwia napisanie programu, przetestowanie go z użyciem symulatora (bez połączenia ze sterownikiem), załadowanie do sterownika i testy sprzętowe (podgląd pracy rzeczywistego urządzenia z możliwością rejestracji danych analogowych i cyfrowych).

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilające dla DC	12-24 V
Liczba wejść cyfrowych	8
Liczba wejść analogowych	4
Cyfrowe wejścia/wyjścia, konfigurowalne	Nie
Dozwolone napięcie wejściowe	0-28,8 V
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia cyfrowe	Nie
Wejście analogowe, prąd	Nie
Wejście analogowe, napięcie	Tak

Wejście analogowe, rezystancyjne	Nie
Wejście analogowe, termometr rezystancyjny	Nie
Wejście analogowe, termoparowe	Nie
Rozdzielczość wejść analogowych	9 b
Analogowy sygnał wejściowy konfigurowalny	Nie
Wyjście analogowe, prąd	Nie
Wyjście analogowe, napięcie	Nie
Analogowy sygnał wyjściowy konfigurowalny	Nie
Do układów bezpieczeństwa	Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)	Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)	Nie
Rodzaj napięcia zasilającego	DC
Rodzaj napięcia wejściowego	DC
Liczba wyjść cyfrowych	8
Liczba wyjść analogowych	0
Prąd wyjściowy na wyjściu cyfrowym	300 A
Napięcie wyjściowe na wyjściu cyfrowym	0-250 V
Szerokość	71,5 mm
Wysokość	90 mm
Głębokość	58 mm

Instrukcja

Deklaracja CE