


## 37269 BLINGO DRV 32W ON-OFF

Zasilacz LED



Zasilacz BLINGO DRV 32W ON-OFF, przeznaczony do paneli Kanlux BLINGO UHRA 95 120NW (**39171**) BLINGO UHRA 95 60NW (**39170**), BLINGO UIP 125LM 60NW (**39239**), BLINGO UIP 125LM120NW (**39240**). Oferuje podstawowy sposób sterowania oświetleniem w trybie włącz-wyłącz. Zapewnia niezawodną pracę opraw, idealny do prostych instalacji, gdzie wystarczy klasyczne zarządzanie światłem bez potrzeby dodatkowej regulacji.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Sprawność zasilacza [%]:** 88

**Długość [mm]:** 116

**Szerokość [mm]:** 41

**Wysokość [mm]:** 28

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Prąd znamionowy [A]:** 0,26

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**$\lambda$ :** 0,95

**Moc znamionowa [W]:** 28,1-32

**Moc maksymalna [W]:** 32

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj przyłącza:** kostka przyłączeniowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 0,75-1,0

**Rodzaj zasilacza:** stałoprądowy

**Maksymalna temperatura Ta [°C]:** 45

**Napięcie wejściowe - PRI [V]:** 220-240

**Napięcie wyjściowe - SEC [V]:** 33-40

**Prąd wyjściowy - SEC [mA]:** 850

**Stopień IP:** 20

**Tc [°C]:** 85