



EG071



## Zegar cyfrowy tygodniowy 20 kroków programowych 230V 1P 16A

### Specyfikacja techniczna

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 50 Hz |
|---------------|------------|

#### Moc

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Lampa żarowa 230 V i halogenowa | 1000 W |
|---------------------------------|--------|

#### Funkcje

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Rezerwa zasilania w latach | 3 y |
| Z synchronizacją sieci     | Nie |
| Z synchronizacją kwarcową  | Tak |

#### Sprzęt

|                        |      |
|------------------------|------|
| Dokładność na dzień    | 60 s |
| Z programem impulsowym | Nie  |
| Liczba kanałów         | 1    |

#### Rodzaj połączenia

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Rodzaj styku                              | 1x zmienny            |
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 1 - 4 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego    | 1 - 4 mm <sup>2</sup> |

#### Ustawienia

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Program dzienny    | Nie |
| Program tygodniowy | Tak |
| Program roczny     | Nie |

#### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -10 - 50 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Dodatkowe informacje

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Typ połączenia | Z zaciskami śrubowymi |
|----------------|-----------------------|

#### Wymiary

|           |       |
|-----------|-------|
| Wysokość  | 92 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Głębokość | 64 mm |