



LNH2100M6A

Wkładka bezp. nożowa NH2 wsk.podw. uchwyt nieiz.AM 100A 690VAC

Specyfikacja techniczna

Architektura

Charakterystyka wyzwalania	aM
----------------------------	----

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	NH2
Charakterystyka bezpiecznika	aM

Napięcie

Typ napięcia zasilania	AC
------------------------	----

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	100 A
-----------------	-------

Warunki użytkowania

Izolowany	Nie
-----------	-----

Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciodowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-1	80 kA
--	-------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	5,90 W
--	--------

Wymiary

Wysokość	150 mm
Szerokość	51 mm
Głębokość	72 mm