F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl

# PKI-1R-24V

**Przekaźnik interfejsowy, styk rozwierny, 24 V AC/DC, 1/3S, TH-35**

**Index: PKI-1R-24V**

Przekaźnik interfejsowy PKI-1R-24V z cewką 24 V AC/DC i stykiem rozwiernym NC. Wbudowana dioda LED sygnalizująca stan pracy.

5 902431 676760

## FUNKCJE I DZIAŁANIE

### OPIS

PKI-1R-24V to przekaźnik interfejsowy przeznaczony do zastosowań w systemach automatyki przemysłowej oraz instalacjach sterowania.

Cewka zasilana napięciem 24 V AC/DC pozwala na integrację z najczęściej stosowanymi systemami sterowania i sterownikami PLC.

Po podaniu napięcia zasilania na cewkę następuje rozwarcie styku NC, a aktywny stan przekaźnika sygnalizowany jest poprzez diodę LED.

Wąska obudowa 6,2 mm umożliwia montaż wielu przekaźników w jednej szafie sterowniczej. Urządzenie przeznaczone jest do instalacji na szynie DIN TH-35.

**Zastosowanie**

- automatyka przemysłowa
- systemy PLC
- sterowanie maszynami
- instalacje elektryczne w rozdzielnicach

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Kompletny z gniazdem | Nie |
| Z odłączalnymi zaciskami | Nie |
| Ze wskaźnikiem LED | Tak |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz | 24-24 V |

| | |
|---|---|
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC | 24-24 V |
| Liczba styków rozwiernych | 1 |
| Liczba styków zwiernych | 0 |
| Liczba styków przełącznych | 0 |
| Z wymuszonym prowadzeniem styku | Nie |
| Napięcie pracy dla AC 50 Hz | 24-24 V |
| Napięcie pracy dla DC | 24-24 V |
| Prąd znamionowy | 6 A |
| Szerokość | 5,2 mm |
| Wysokość | 90 mm |
| Głębokość | 65 mm |
| Rodzaj połączenia elektrycznego | Połączenie śrubowe |
| Rodzaj napięcia sterowania | AC/DC |
| Tryb przełączania napędu | Monostabilny |
| Rodzaj styku | Pojedynczy |
| Rodzaj napięcia zasilania | AC/DC |
| Prąd znamionowy | 6 mA |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Maksymalny prąd załączania | 0 A |

Instrukcja

Deklaracja CE

**2026 Copyrights:** www.fif.com.pl

**e-mail:** biuro@fif.com.pl