



41431606

## B.X Gniazdo SCHUKO z uz., ant

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

#### Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 - 250 V

#### Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

#### Materiały

Kolor	Antracyt
Kod RAL	7021
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy

#### Wymiary

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Liczba jednostek	1
Wbudowane puszkę podtynekowe	31 mm
Zakres głębokości wbudowania	32 mm

#### Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

#### Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów

#### Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z zamkiem	Nie

**Aksesoria**

---

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

**Pojemność**

---

Liczba modułów	1
----------------	---

**Bezpieczeństwo**

---

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Nie
---------------------------------	-----

---

Odporność na uderzenie IK	IK05
---------------------------	------

---

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

**Funkcje**

---

Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
-----------------------------	-----

---

Z oświetleniem funkcyjnym	Nie
---------------------------	-----

**Dodatkowe informacje**

---

Nadruk	Bez nadruku
--------	-------------

---

Osłona	Osłona centralna
--------	------------------

---

Ochrona	Bez zwiększonej ochrony styków
---------	--------------------------------

---

Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
----------------	-----------------------

---

Systemy powiązane	Berker B.x
-------------------	------------