



30801606

## B.x Radio Touch DAB+, Bluetooth z głośnikiem antracyt mat

### Specyfikacja techniczna

#### Napięcie

Zakres napięcia pracy 230 - 230 V

#### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Częstotliwość odbiornika radiowego 87,5 - 108,0 MHz

#### Materiały

Kolor Antracyt

Kod RAL 7021

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

#### Wymiary

Wysokość 70,80 mm

Szerokość 141,60 mm

Głębokość 46,50 mm

Zakres głębokości wbudowania 33 mm

#### Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

#### Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny głośnika 1 - 1 mm<sup>2</sup>

Przekrój przewodu 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

#### Funkcje

Zintegrowany zegar DCF Tak

#### Przechowywanie

Liczba pozycji w pamięci 16

#### Sprzęt

Typ wyświetlacza Cyfrowy

#### Dodatkowe informacje

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Rozgałęzienie Z 2 przyłączami głośników

Montaż Śruba mocująca poprzez płytkę nośną, Montaż pojedynczy i kombinowany

---

Funkcja

Budzik z funkcją drzemki, Timer snu, Odliczanie,  
Regulacja poziomu głośności

---

Wejście rozszerzone

Wejście rozszerzenia do oddzielnego  
załączania/wyłączania

---

Systemy powiązane

Berker B.x